

nova *line*

LED Ceiling Lights
LC60N - LC90N - LC120N



LED
Ceiling Light

Dati Tecnici:

Modello:	LC60N	LC90N	LC120N
Potenza	12 W	18 W	24 W
Tensione:	220-240 V		
Corrente:	100 mA	148 mA	182 mA
PF:	>0,5		
Lumen	850 Lm	1260 Lm	1680 Lm
CCT:	4000 K		
CRI:	>80		
Tipo led	SMD2835		
Durata	25.000		
Cicli on/off	12.500		
Angolo:	120°		
Grado IP:	IP20		
Conformità:	CE, ROHS		
Misure mm:	Ø282*92	Ø330*102	Ø385*112


Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare la lampada poiché contiene informazioni importanti su come installare ed utilizzare il prodotto. Conservare le istruzioni come parte integrante della lampada.

Precauzioni d'uso:

La lampada non può essere modificata, adattata o riparata, pertanto non aprire l'apparecchio se non nella maniera indicata dalle presenti istruzioni in fase di installazione. In caso di malfunzionamento procedere allo smaltimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Qualsiasi uso diverso da quanto descritto può danneggiare il prodotto o causare un pericolo per l'utilizzatore, tipo corto circuiti, incendi, shock elettrici.

Dotazione:



Installazione:









-L'installazione della lampada deve essere effettuata da un'elettricista o da altro personale esperto.

-Non utilizzare dimmer per far funzionare l'apparecchio.

-Assicurare all'apparecchio un'areazione adeguata e non coprirlo mai durante il funzionamento.

-Installare lontano dalla portata dei bambini.

-Non utilizzare la lampada se ci sono danni evidenti sulla stessa.



Manutenzione e Garanzia:

Prima di pulire la lampada, scollegare l'alimentazione. Non usare agenti chimici aggressivi.

L'apparecchio è provvisto di 2 anni di garanzia dalla data di acquisto, salvo difetti scaturiti da un uso improprio o da una cattiva installazione.

Made in P.R.C.